
Kurzanleitung

Die Kurzanleitung enthält die wichtigsten Abläufe des TUI.

Wenn Sie von einem internen Apparat anrufen, der mit der Voice Mailbox-Nummer korrespondiert, dann werden Sie direkt aufgefordert, eine PIN einzugeben.

Wenn Sie von einem beliebigen anderen externen oder internen Telefon anrufen, dann erreichen Sie die eigene Voice Mailbox. Während der Sprachansage (vor dem Signalton) drücken Sie die Zifferntaste *****. Sie hören die PIN-Eingabeaufforderung.

Aktion Ablauf

Steuerung

Abbrechen oder Ebene nach oben (z.B. zurück ins Hauptmenü) *****

Abschließen oder bestätigen der Eingabe von Pin, Durchwahl, Kommentar, Ansage usw **#**

Nachrichten markieren

Nachricht als vertraulich markieren (Anruf) Nachricht aufsprechen **4**

Nachricht als wichtig markieren (Anruf) Nachricht aufsprechen **5**

Nachricht als vertraulich und wichtig markieren (Anruf) Nachricht aufsprechen **4** **5**

Nachrichten

Neue Nachricht abhören (Anruf) ***** PIN **#** **1**

Alte Nachricht abhören (Anruf) ***** PIN **#** **2**

Neue Nachricht löschen (Anruf) ***** PIN **#** **1** **0** **1**

Alte Nachricht löschen (Anruf) ***** PIN **#** **2** **0** **1**

Alle Nachrichten löschen (Anruf) ***** PIN **#** **9** **1**

Rückruf starten (Anruf) ***** PIN **#** **1** **5**

Nachricht an eine andere Voice Mailbox oder an Ihr Faxgerät weiterleiten (Anruf) ***** PIN **#** **1** **8** **2** Durchwahl **#** **1**

Nachricht mit Kommentar an eine andere Voice Mailbox oder an Ihr Faxgerät weiterleiten (Anruf) ***** PIN **#** **1** **8** **1** Kommentar **#** **1** Durchwahl **#** **1**

Aktion Ablauf

Konfiguration der Namensansagen

Namensansage aufzeichnen (Anruf) * PIN # 3 1 5 Ansage # 1

Namensansage für Geschäftszeiten aktivieren (Anruf) * PIN # 3 1 1

Namensansage für außerhalb Geschäftszeiten aktivieren (Anruf) * PIN # 3 1 2

Namensansage für Feiertage aktivieren (Anruf) * PIN # 3 1 3

Konfiguration der Individuellen Ansagen

Individuelle Ansage aufzeichnen (Anruf) * PIN # 3 2 4 z.B. 0 Ansage # 1

Beispiel: Individuelle Ansagen konfigurieren während der Geschäftszeiten

Die zur Verfügung stehenden Ansagen anhören (Anruf) * PIN # 3 2 1 1

Die individuelle Ansage für Geschäftszeiten Aktivieren (Anruf) * PIN # 3 2 1 2 z.B. 0

Die aktivierte Ansage für Geschäftszeiten anhören (Anruf) * PIN # 3 2 1 3

Die Ansage für Geschäftszeiten deaktivieren (Anruf) * PIN # 3 2 1 4

Konfiguration der internen Ansagen

Interne Ansage aufzeichnen (Anruf) * PIN # 3 3 5 Ansage # 1

Ansage für interne Anrufe aktivieren (Anruf) * PIN # 3 3 4

Ansage für interne Anrufe deaktivieren (Anruf) * PIN # 3 3 6

Aktion

Ablauf

Konfiguration der Info Ansagen

Info Ansage aufzeichnen (Anruf) * PIN # 3 4 5 Ansage # 1

Info Ansage für Geschäftszeiten aktivieren (Anruf) * PIN # 3 4 1

Info Ansage für außerhalb Geschäftszeiten aktivieren (Anruf) * PIN # 3 4 2

Info Ansage für Feiertage aktivieren (Anruf) * PIN # 3 4 3

Info Ansage für interne Anrufe aktivieren (Anruf) * PIN # 3 4 4

Info Ansage für interne Anrufe deaktivieren (Anruf) * PIN # 3 4 6

Sonstiges

PIN konfigurieren (Anruf) * PIN # 4 1 PIN # 1

Vertreter-PIN konfigurieren (Anruf) * PIN # 5 Vertreter-PIN # 1

Fax konfigurieren (Anruf) * PIN # 5 1 Fax Nr. # 1

Sprache umschalten (Anruf) * PIN # 6

Vertreter aktivieren/deaktivieren (Anruf) * PIN # 8

Mobility Service

FollowMe Nr. eingeben (Anruf) * PIN # 7 1 FollowMe Nr. # 1

FollowMe Nr. deaktivieren (Anruf) * PIN # 7 2

Profil aktivieren (Anruf) * PIN # 7 3 Profil Nr.

Profil deaktivieren (Anruf) * PIN # 7 4

FollowMe Nr. und Profil deaktivieren (Anruf) * PIN # 7 5